



UTILISATION D'UNE MONO BROSSSE

LES RISQUES

- **Electrocution** par un mauvais état de l'appareil ou du câble électrique
- **Chute de l'agent** lors du déplacement sur un sol glissant ou par entrainement de la mono brosse
- **Manutention manuelle** de la machine lors de changement de lieux : étages, autres sites... (dorsalgie)
- **Vibrations** de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains)
- **Chimiques** liés à l'utilisation des produits d'entretien
- **Biologiques** liés à d'éventuels contacts avec les eaux sales
- **Happement** par la brosse en rotation



PREPARATION DU TRAVAIL

- ✓ Réaliser le nettoyage **en l'absence de collègues et de public** à proximité. Baliser la zone de travail si nécessaire
- ✓ Mettre les **équipements de protection individuelle** nécessaires
- ✓ **Libérer la zone de nettoyage de tout encombrement** (tables, chaises...)
- ✓ Choisir une **machine appropriée** au travail à réaliser (puissance, poids...)
- ✓ S'assurer que les **dispositifs de réglages et de sécurité** fonctionnent correctement (manettes de commande, interrupteur, carter de protection...)
- ✓ Choisir **la brosse ou le disque adapté** (plus le disque est foncé, plus il est abrasif) et régler, si possible, **la vitesse de rotation** en fonction du type de travail (nettoyage, lustrage, décapage...) et du type de sol (parquet, carrelage, linoleum, moquette...)
- ✓ Vérifier **l'état d'usure de la brosse ou du disque**
- ✓ Basculer la machine en arrière. Fixer **la brosse ou le porte-disque**
- ✓ Vérifier **l'état du câble électrique et de la rallonge** avant de brancher la mono brosse
- ✓ **Etre vigilant au moment de la mise en route de la mono brosse à cause de l'à-coup**
- ✓ **Contrôler** le bon fonctionnement de la mono brosse en faisant un essai (absence de vibrations anormales, d'échauffement...)

PENDANT LE TRAVAIL

- ↻ **Appliquer le produit d'entretien à l'aide d'un pulvérisateur** (manuel ou intégré à la mono brosse)
- ↻ Travailler avec des **mains sèches**
- ↻ Veiller à bien **éloigner le câble électrique de la zone de nettoyage**. Brancher le câble électrique au niveau de la sortie de la zone de nettoyage. Mettre le câble sur son épaule
- ↻ Commencer le travail **au fond de la pièce. Se déplacer en reculant**
- ↻ **Toujours travailler en position stable**. Guider la mono brosse avec **la poignée au niveau de la ceinture**
- ↻ **Pour aller à gauche, descendre la poignée. Pour aller à droite, lever la poignée**
- ↻ **Changer la brosse ou le disque** lorsqu'il est trop usé ou encrassé
- ↻ Procéder à **l'inspection régulière du travail réalisé**

APRES LE TRAVAIL

- ◆ **Vidanger et rincer le réservoir** (si présent sur la mono brosse)
- ◆ **Enrouler correctement le câble électrique**
- ◆ **Remiser** la mono brosse et ses accessoires (produits d'entretien...) **dans un endroit adapté et ventilé**
- ◆ Assurer un **entretien régulier de la machine** (nettoyage avec un chiffon humide...) **et des disques**
- ◆ Avant toute intervention (entretien, changement de brosse / disque...), **débrancher le câble d'alimentation**

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- **Chaussures de sécurité**
- **Vêtements de travail** ajustés
- **Gants** résistants aux produits chimiques et biologiques
- **Lunettes de protection** (lors de la manipulation des produits chimiques)



Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à
notre conseiller en Hygiène et Sécurité.

Ce document est également disponible sur www.cdg50.fr