

UTILISATION D'UNE MONO BROSSE

LES RISQUES

- **électrocution** par un mauvais état de l'appareil ou du câble électrique,
- **chute de l'agent** lors du déplacement sur un sol glissant ou par entrainement de la mono brosse,
- **manutention manuelle** de la machine lors de changement de lieux : étages, autres sites... (dorsalgie),
- **vibrations** de l'appareil (troubles circulatoires ou nerveux au niveau des mains),
- **chimiques** liés à l'utilisation des produits d'entretien,
- **biologiques** liés à d'éventuels contacts avec les eaux sales,
- **happement** par la brosse en rotation.



PRÉPARATION DU TRAVAIL

- réaliser le nettoyage **en l'absence de collègues et de public** à proximité. Baliser la zone de travail si nécessaire,
- mettre les **équipements de protection individuelle** nécessaires,
- **libérer la zone de nettoyage de tout encombrement** (tables, chaises...),
- choisir une **machine appropriée** au travail à réaliser (puissance, poids...),
- s'assurer que les **dispositifs de réglages et de sécurité** fonctionnent correctement (manettes de commande, interrupteur, carter de protection...),
- choisir **la brosse ou le disque adapté** (plus le disque est foncé, plus il est abrasif) et régler, si possible, **la vitesse de rotation** en fonction du type de travail (nettoyage, lustrage, décapage...) et du type de sol (parquet, carrelage, linoleum, moquette...),
- vérifier **l'état d'usure de la brosse ou du disque**,
- basculer la machine en arrière. Fixer **la brosse ou le porte-disque**,
- vérifier **l'état du câble électrique et de la rallonge** avant de brancher la mono brosse,
- **être vigilant au moment de la mise en route de la mono brosse à cause de l'à-coup**,
- **contrôler** le bon fonctionnement de la mono brosse en faisant un essai (absence de vibrations anormales, d'échauffement...).

PENDANT LE TRAVAIL

- **appliquer le produit d'entretien à l'aide d'un pulvérisateur** (manuel ou intégré à la mono brosse),
- travailler avec des **maines sèches**,
- veiller à bien **éloigner le câble électrique de la zone de nettoyage**. Brancher le câble électrique au niveau de la sortie de la zone de nettoyage. Mettre le câble sur son épaule,
- commencer le travail **au fond de la pièce. Se déplacer en reculant**,
- **toujours travailler en position stable**. Guider la mono brosse avec la **poignée au niveau de la ceinture**,
- **pour aller à gauche, descendre la poignée. Pour aller à droite, lever la poignée**,
- **changer la brosse ou le disque** lorsqu'il est trop usé ou encrassé,
- procéder à **l'inspection régulière du travail réalisé**.

APRÈS LE TRAVAIL

- **vidanger et rincer le réservoir** (si présent sur la mono brosse),
- **enrouler correctement le câble électrique**,
- **remiser** la mono brosse et ses accessoires (produits d'entretien...) **dans un endroit adapté et ventilé**,
- assurer un **entretien régulier de la machine** (nettoyage avec un chiffon humide...) **et des disques**,
- avant toute intervention (entretien, changement de brosse / disque...), **débrancher le câble d'alimentation**.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- ❑ **chaussures de sécurité**,
- ❑ **vêtements de travail** ajustés,
- ❑ **gants** résistants aux produits chimiques et biologiques,
- ❑ **lunettes de protection** (lors de la manipulation des produits chimiques).



**Pour toute information complémentaire, vous pourrez contacter le service
prévention du CDG 50**

Ce document est également disponible sur www.cdg50.fr